

# HDC-1500HAM系列霍尔电流传感器

## » 简介

HDC-1500HAM系列霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理的新一代电流传感器，能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。

## 电气参数 (Ta=25℃)

型号		HDC-800HAM	HDC-1000HAM	HDC-1500HAM
参数	符号			
额定测量电流	$I_{PN}$	800A	1000A	1500A
线性范围	$I_P$	0~±2000A	0~±2500A	0~±2500A
额定输出电压	$V_{SN}$	±4V±0.04V( $R_L=10K\Omega$ )		
零点失调电压	$V_O$	≤±0.03V( $I_{PN}=0$ )		
零点温漂	$V_{OT}$	≤±1mV/℃		
线性误差	$\xi_L$	±1%		
响应时间	$T_r$	≤5μS		
电源电压	$V_C$	±15V±5%		
绝缘电压	$V_d$	3.0KV/50 或 60Hz/1min		
功耗电流	$I_C$	±20mA		
频带宽度	$f$	DC~50KHz(-3dB)		
工作温度	$T_a$	-25℃~+85℃		
存贮温度	$T_s$	-40℃~+90℃		



## 特点

- 应用霍尔原理的开环电流传感器
- 采用符合UL94V-0标准的绝缘外壳
- 体积小
- 耗电低
- 抗干扰能力强

## 应用

- 交流变频调速，伺服电机
- 不间断电源
- 开关电源
- 电焊机电源

## 使用说明

- 传感器按连接要求正确接线
- 将被测电流从传感器穿芯孔中穿入，即可从输出端取样获得同相电压信号
- 箭头所示方向为正电流方向

## 连接与调节

- 1脚：正电源 (+15V)
- 2脚：负电源 (-15V)
- 3脚：输出信号 (output)
- 4脚：电源地 (0V)
- OFS：零点调节
- GIN：幅度调节

## 外型尺寸(mm)

